

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lampen mogen alleen worden geïnstalleerd door geschoolde technici. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie en onderhoud.

Volg deze instructies voor een correcte en veilige installatie en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Schakel altijd de stroom uit voor installatie, onderhoud of reparatie. Zorg ervoor dat u deze armatuur installeert volgens de relevante voorschriften en raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien of je verkoper.

Houd altijd rekening met alle technische specificaties van de fitting die op de verpakking staan:

Max_W: Gebruik alleen lampen die geschikt zijn voor deze fitting en houd ze binnen het maximaal opgegeven wattage.

IP: Beschermingsgraad tegen invloeden van buitenaf. Je vindt het beschermingsniveau op het label.



De minimale afstand tussen de lamp en een materiaal moet altijd worden gerespecteerd.

Controleer welke aardingsklasse van toepassing is en zorg voor het volgende:



Beschermingsklasse I: De fitting heeft een aardaansluiting. De aardedraad (geel/groen)

moet worden aangesloten op de klem gemarkeerd met



Beschermingsklasse II: De fitting is dubbel geïsoleerd, dus de aarde/aarde connector mag niet worden aangesloten.



Beschermingsklasse III: De fitting is alleen geschikt voor 12V-voeding.

Onderhoud de fitting met een droge doek of borstel. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Vermijd vloeistof op alle elektrische onderdelen.

De lampen kunnen hoge temperaturen bereiken tijdens het gebruik van de lamp. Laat de lamp afkoelen voordat je hem verwisselt.

Vervang de lampen alleen door identieke lampen (zelfde type, capaciteit en spanning (zie label)).

U moet uw aandacht vestigen op het feit dat de materialen die worden gebruikt bij de productie van de lamp van natuurlijke oorsprong zijn en de volgende specificatie moet worden genoteerd.

Handgeblazen glas kan luchtbellens bevatten die een indicatie zijn van de kwaliteitsmethode van de fabrikant van het product.

Decoratieve delen van hout kunnen soms kleurafwijkingen of kleine vlekken vertonen.

Omdat hout een natuurlijk materiaal is, kunnen deze kleine onregelmatigheden heel vaak voorkomen, maar ze zijn geen reden om te reclameren omdat ze de natuurlijkheid van het hout aangeven.

De onderdelen van de lamp die gemaakt zijn van draadgeborsteld of gelakt staal of ijzer kunnen insluitsels in het oppervlak, verkleuringen, soldeerverbindingen, lassporen of krassen vertonen die karakteristiek zijn voor onbehandeld staal en daarom de waarde van de lamp niet verminderen.

MONTAGE VAN PLAFONDLAMPEN EN SPOTS

1. Boor het vereiste aantal montagegaten in het plafond of de muur en breng pluggen aan (meegeleverd).
2. Verwijder het isolatiegedeelte van de voedingskabel (ca. 1 cm) en bevestig het aan de kabelconnector. Sluit vervolgens de fasekabel (bruine of zwarte kabel) aan op de klem die is gemarkeerd met L, en de neutrale (lichtblauwe) kabel op N, en aarding (⏏-geel).



kabel naar

3. Bevestig de lamp met schroeven.
4. Plaats een geschikte gloeilamp volgens het model.

MONTAGE VAN KROONLUCHTER

1. Schroef de plafondhaak in de buurt van het netsnoer en hang de kroonluchter op.
2. Verwijder het isolatiegedeelte van de voedingskabel (ca. 1 cm) en bevestig deze aan de kabelconnector. Sluit vervolgens de fasekabel (bruine of zwarte kabel) aan op de klem die is gemarkeerd met L, en de neutrale (lichtblauwe) kabel op N, en aarding (⏏-geel).



kabel naar

3. Trek de lichtkap naar de haak en zet hem vast met een schroef.
4. Zet het frame van de kroonluchter in de juiste positie.
5. Zet het glas van de lampenkap vast met de ringen.

MONTAGE VAN BUREAU- EN VLOERLAMP

1. Pak de lamp uit.
2. Controleer of de hoofdschakelaar UIT staat.
3. Sluit de kabel aan.
4. Zet de lamp aan.

ATTENTIE

Lichtbronnen die bij lampen worden geleverd zijn geen handelswaar en zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ze worden alleen bij de lamp geleverd als een promotieproduct dat het ontwerp van de lamp compleet maakt. Daarom kunnen ze niet als apparaten worden gebruikt en is de garantie hierop niet van toepassing.